



QuickQ

ChamSys

Inspiring Performance

ChamSys.co.uk

ChamSysのQuickQコンソールは、9.7インチタッチスクリーン・クイック&イージーインターフェース、
いろいろな機能セットを備えている、小中規模向けコンソールです。

ChamSys QuickQ 販売に関するお問い合わせ先


PRG 株式会社

☎ 03-6414-8620

WWW.PRG.COM

salesjapan@prg.com



	QuickQ 10	QuickQ 20	QuickQ 30
			
Touch Screen	9.7"	9.7"	9.7"
Universes Support	1	2	4
DMX出力 5ピンXLR	1	2	3
Fixtures Supported	512	1024	2048
Fixture Faders	20	20	40
Bump Buttons	Y	Y	Y
Dedicated Hue/Saturation Encoders	Y	Y	Y
Attribute Encoders	0	4	4
Master Faders	2チェイス/1キュースタック	10マルチファンクションプレイバック	10マルチファンクションプレイバック
Cue Stacks	1	マルチ	マルチ
Dedicated Home Button	Y	Y	Y
USB	2	2	2
Network	Y	Y	Y
外部モニター	1920x1080 HDMI	1920x1080 HDMI	1920x1080 HDMI
Audio In/Out	Y	Y	Y
sACN	Y	Y	Y
ArtNet	Y	Y	Y
Pathport	Y	Y	Y
OSC	N	Y	Y
MIDI	N	Y	Y
MIDI Timecode	N	Y	Y
Supports Moving Lights	N	Y	Y
Size (WDH)	525x350x106	525x350x106	760x350x106
Weight	4.7 kg	5.2 kg	6.1 kg

○ デザイン

シンプルなユーザーインターフェース 簡単なナビゲーション
分かり易いグラフィカルインターフェースを備えた大型タッチスクリーン

○ ユーザーインターフェース

スマートフォンのアイコンインターフェースとジェスチャサポートをモデリング
すべてのフィクスチャ属性を簡単に制御できる直感的なインターフェイス
ズームとスクロールの挟み込みをサポート
リモートアプリケーションはコンソールディスプレイのものと同じです。
あなたは簡単に2つのものを交換できます。

○ フィクスチャフェーダー

インテンシティコントロール用フェーダー
フラッシュボタン
フィクスチャ、グループ、キューモード
RGB LED による状態 / モード 表示
QuickQ 10 と Quick 20 は 20 個 QuickQ30 は 40 個

○ プレイバックフェーダー○

専用グランドマスターフェーダー
専用キュースタックコントロールセクション
QuickQ 10 には、1つのキュースタックと2つのチェイスフェーダー
QuickQ 20 と QuickQ 30 には、10種類の多目的キュースタック / チェイスフェーダー
プレイバックは MagicQ と親和性があります

○ ポート

実行と保存のための2つのUSBポート、オプションのキーボード用マウス
オーディオ入力と出力
タブレットとスマートフォンを簡単に接続できる内蔵のWIFIポート

○ カラーコントロール

色相・色彩 (Hue aSaturation) を備えた専用の「カラーコントロールエリア」、及びカラーコントロールのための追加のボタン
タッチスクリーンを使用して、内蔵のパレットとカラーフィルターライブラリから選択

○ ソフトウェア機能

RDM オートパッチ
HSV カラーミキシング
カラーピッカー
内蔵 FX
チェイスとキーのサポート
Execute ウィンドウ
オーディオトリガ
タップトゥタイム
ソフトウェアアップグレード / ダウングレード
簡単なフィクスチャのパーソナリティアップデート

QuickQ

主な特徴



○ ネットワーキング

QuickQ は、ネットワーク経由で DMX の出力 (ArtNet / sACN / Pathport) をサポートします

○ コンソール出力総数

フィクスチャの数に制限はなく、サポートされているユニバースの数だけ出力可能

○ QuickQ 20 と QuickQ 30

属性エンコーダ
複数のキュースタック
MIDI および OSC トリガ
MIDI タイムコード入力
タイムラインキューリオーダーリングのサポート
クイックピクセルマッピング

○ Android と Apple iOS

プラグアンドプレイの起動は、コンソールに大きく表示された QR コードを読み込むだけです



MagicVis ビジュアルライザーを含む
出力を除く全ての機能が画面上で表示、実行できます

ChamSys QuickQ Lighting Console

QuickQ 10



QuickQ 20



QuickQ 30



Quickly Learn. ~ 学ぶ

照明に関する経験は必要ありません。便利なナビゲーションとビデオ、スマートフォンのようなインターフェースを備えた9.7インチの大型タッチスクリーンで、あなたはコンソールを学ぶことが出来、すぐにショーをデザインして保存し、何度も何度もプレイできます。

Quickly Program. ~ プログラムする

コンソールには分かり易いボタンとフェーダーがあります。簡単なカラーセレクション・インテンシティコントロールツールを備えた大きなタッチスクリーンはあなたの指先でズームとスクロールが出来るだけではなくシンプルなキュー／チェイスシステムも備えています。

QuickQインターフェイスはコンソールの設定・プログラミング・操作を容易にします。

コンソールには、Magic Vis ビジュアライザー (MAC 及びWindows用無料オフラインプログラミングソフトウェア) があります。

コンピューター上であなたのショーをプログラミングし、それをフラッシュドライブ経由で、QuickQコンソールにダウンロードして使うことが出来ます。

Quickly Connect. ~ つながる

コンソールは、CHAUVET Professional Ovation、COLORado、COLORDashなどRDM準拠のライトを自動的に検出、パッチ、及び設定出来ます。

QuickQには内蔵Wi-Fi機能があり、iOS、Android、Windowsのタブレットとスマートフォンの無料アプリQuickQ RemoteAppでリモートコントロールが出来ます。

Quickly See The Quality. ~ 品質

Quick Qは、世界的に有名なChamSysオペレーティングシステムとキューエンジンを搭載しており、あなたは業界トップクラスからのサポートを受けることが出来ます。

このコンソールはChamSysが長年培ってきた20000以上のパーソナルライブラリを内蔵しています。

Quickly Progress. ~ 進歩

ChamSys哲学のコアがQuickQコンソールの中で生きていて、より高度なMagicQシリーズのコンソールと互換性があるので、ユーザーはChamSysシリーズを通して自由に上達していきます。