



MINI MIX

100w
1700k-10000k
RLGBAW
CRI平均95
IP20
58,5x20,5x3,7cm
2,56kg
AC100v-240v/DC12v-36v
DMX/RDM/Art-Net/Wifi/APP/CRM)

製品仕様

消費電力
色温度
LED素子
演色性(CRI)
IPレート
サイズ
重量(本体のみ)
電源
制御方法

SL1 MIX

200w
1700k-10000k
RLGBAW
CRI平均95
IP20
111,8x20,5x3.7cm
4.18kg
AC100v-240v/DC24v-35v
DMX/RDM/Art-Net/Wifi/APP/CRM)

METRES	1	3	5
3200k	2100lux	250lux	96lux
5600k	2260lux	266lux	102lux

照度データ

METRES	1	3	5
3200k	4100lux	552lux	213lux
5600k	4036lux	544lux	214lux

セット構成 (例)

ACアダプター	MINI/SL1兼用コントローラ	ボールマウント	ドームディフューザー
延長ケーブル	バンドア	ソフトキャリーケース	Vマウントプレート (MINIのみ使用可能)



製品仕様

MAXI MIX

消費電力	360w
色温度	1700k-10000k
LED素子	RLGBAW
演色性(CRI)	CRI平均95
IPレート	IP20
サイズ	120x36x8,5cm
重量(本体のみ)	8kg
電源	AC100v-240v/DC24v-35v
制御方法	DMX/RDM/Art-Net/Wifi/APP/CRMX

照度データ

METRES	1	3	5
3200k	7377lux	1034lux	419lux
5600k	7550lux	1045lux	428lux



myMIX APP2.0



MIXシリーズは無料アプリで制御可能です。

COLOR

- ・ ROSSCO Gel が137色標準搭載。XY座標での色指定可能！

LIBRARY

- ・ 自分で作った色を簡単に保存。共有。

Group

- ・ 同じ機種は複数台同時操作可能。

UPDATE

- ・ コントローラのアップデートはアプリから簡単に行えます。



【輸入代理店】



富士ライト商事株式会社
<http://www.fujilight.jp>
 〒160-0023
 東京都新宿区西新宿 7-18-2 TAP ビル 1F
 電話 :03-3368-1380
 FAX :03-3366-4127

詳細はメーカーHPをチェック→

